

COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : BT

Coffret de branchement électrique provisoire - comptage ou distribution

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Description :

Coffret de comptage disponible en version monophasée ou triphasée + neutre :

- Livré équipé du disjoncteur de branchement et de l'interrupteur différentiel 30 mA
- Précâblage de la partie amont du compteur (compteur non fourni)

Coffret de distribution équipé de prise de courant CEE 17 :

- Jusque 8 prises monophasées 16A en version monophasée
- Jusque 5 prises monophasées 16A prises et 2 prises 32A triphasée + neutre en version mixte

Ferrures de fixation murale ou piètement métallique pour pose au sol en option

Capacité de raccordement :

Arrivée :

- Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Départ :

- Cuivre câblé : 10 à 35 mm²

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002


Matériel : Thermoplastique teinté masse

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



73363



Description	Libellé	Code Produit	Code Eclair
Poids (kg)			
-	S20 CBP MONO DBD15/45A 500MA-"S"	73363	-
-	S20 CBP MONO DB30/60A ND	67898	-
-	S20 CBP TRI+N DB10/30A 500MA-"S"	80000	-
8.616	S20 CBP TRI+N DB30/60A 500mA"S"	80001	-
-	S20 MARCHE 2PCM16A	28081	-
-	S20 MARCHE 3PCM16A	39029	-
-	S20 MARCHE 4PCM16A	74830	-
-	S20 MARCHE 5PCM16A	39030	-
-	S20 MARCHE 6PCM16A	28083	-
-	S20 MARCHE 7PCM16A	39031	-
-	S20 MARCHE 8PCM16A	28084	-
-	S20 MARCHE 2PCM16+1PCT32A	39032	-
-	S20 MARCHE 2PCM16A+2PCT32A	28085	-
-	S20 MARCHE 3PCM16A+1PCT32A	28086	-
-	S20 MARCHE 3PCM16+2PCT32A	39033	-
-	S20 MARCHE 4PCM16A+1PCT32A	28087	-
-	S20 MARCHE 4PCM16A+2PCT32A	39034	-
-	S20 MARCHE 5PCM16A+1PCT32A	39035	-
-	ARRET URGENCE S20 MARCHE	39036	-
-	FERRURES POTEAU COF.S20	99096	99096
-	PIETEMENT METAL S15/S20	74000	-